



iData 95W Терминал с сенсорным управлением/клавиатура на базе Android 95W iData

Более приемлемая стоимость, больше возможностей для выбора персоналом

Сотни тысяч сотрудников ежедневно подключаются к цифровому миру посредством серии iData 95, который упрощает процесс выполнения операций управления складированием, сортировки экспресс-доставки, производственные операции на заводах и отгрузку товаров электронной коммерции. Серия 95W оснащена новейшим движком сканирования iData, благодаря чему выполнение операций поднимается на еще более высокий уровень и предоставляется возможность для решения текущих и будущих бизнес-задач.

Удовлетворение бизнес-потребностей большего количества сотрудников

Благодаря полному набору функций, таких как сканирование, фото, сеть 4G, Wi-Fi, Bluetooth, персонал может без проблем выполнять инвентаризацию, заказы, делать фото либо подключаться к принтеру и другим периферийным устройствам для расширенного применения.

Движок сканирования нового поколения для повышения бизнес-возможностей

Новейший движок сканирования iData может очень быстро распознать практически любые штрих-коды экспресс-доставки, розниц и производства, даже если штрих-код поврежден или запачкан, что еще больше увеличивает бизнес-возможности Вашего предприятия.

Удовлетворение требования к продолжительности непрерывного использования при высокой частоте и длительных сменах

Большая мощность аккумулятора, 4100 мА-ч, позволяет выполнять сортировку экспресс-доставки и отгрузку товаров электронной коммерции с высокой частотой и при длительных сменах, при этом сокращая убытки, возникающие из-за отключения устройства. Аккумулятор имеет съемную конструкцию. После замены батареи устройство сразу же можно использовать.



управление магазином



Управление складскими запасами



Отгрузка электронной коммерции



Управление производством

В продаже новые модели прибора 95W и 95W Pro. Чтобы получить более подробную информацию, ознакомьтесь с инструкцией.

95W Характеристики

Конфигурация системы

| | |
|--|---|
| Процессор | 4 ядерный процессор с улучшенными характеристиками 1,3 ГГц |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Оперативная память (ROM+RAM) | 16G+2G |
| SIM | Одиночная SIM-карта |
| Разъем расширения | карта Micro SD (поддерживает максимум 32 Гб) |
| Дисплей | 3,5 дюйма, разрешение 960 * 640 пикселей |
| Сенсорный экран | Промышленный емкостный экран, поддерживает режимы выполнения операций при касании влажными руками/при движении руки/распознавание нескольких касаний/выполнения операций рукой в перчатке |
| Камера | Задняя, 8 млн пикселей, поддержка автофокусировки (с LED-подсветкой) |
| Вспышка | Вспышка 800 мА |
| Клавиатура | Всего 25 клавиш, фронтальные клавиши * 23, боковые клавиши сканирования * 2 (промышленная клавиатура IMD с внутренней светопропускающей способностью) |
| Аккумулятор | Литиевая батарея 3,7 В, 4100 мА-ч, съемная Литиевая батарея 3,7 В, 6000 мА-ч, съемная |
| Звук | Встроенный микрофон |
| Способ зарядки | Зарядка Type-C и через порт pin, поддержка быстрой зарядки 18 Вт |
| Подсказки | Виброподсказка/LED-подсказка/звуковая подсказка |
| Вибродвигатель | Встроенный вибродвигатель |
| Датчики | G-Sensor (датчик силы тяжести) |
| Функция внутренней связи (опционально) | Поддержка вызова одним нажатием клавиши PTT |

Параметры конструкции

| | |
|----------------|------------------------|
| Размер (В*Ш*Г) | 152mm*68mm*24mm |
| Вес | 255g (с аккумулятором) |

Параметры среды

| | |
|---------------------------|---|
| Рабочая температура | -20°C~60°C * Из соображений безопасности нельзя заряжать при низкой температуре. |
| Температура хранения | -40°C~95°C (без аккумулятора) |
| Температура | 0~95% (без конденсации) |
| Характеристики падения | Многократное падение на бетонную площадку с высоты 1,5 м |
| Характеристики скатывания | Скатывание цилиндра 500 раз с высоты 0,5 м |
| Класс защиты | IP65 |
| Статический разряд | 15 кВ (воздушный разряд), 8 кВ (контактный разряд) |

Коммуникационный интерфейс

| | |
|---------------|----------------|
| USB-интерфейс | Micro USB*1 |
| OTG-интерфейс | Поддерживается |

Движок сканирования

| | |
|---------------------------------|--|
| Поддержка штрих-кода | Поддержка сканирования одномерных/двухмерных штрих-кодов |
| Точность сканирования | ≥ 3,33 мил |
| Угол сканирования | Шар (pitch): ±60°; отклонение (skew): ±45°; наклон (tilt) 360° |
| Угол поля зрения | По горизонтали: 44.3°, по вертикали: 28.4°, по диагонали: 51° |
| Допустимая погрешность движения | 8 м/с |

Передача связи

| | |
|--|--|
| Беспроводная глобальная сеть (частота сети) | 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Беспроводная глобальная сеть (передача данных) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Функция WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 Г + 5 Г) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0, Поддержка BLE |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/GLONASS |

NFC (опционально)

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Частота | 13,56MHz |
| Расстояние для чтения | В пределах 50 мм |
| Протокол связи | ISO14443A/14443B/15693 |

Поддержка разработки

| | |
|------------------------|---|
| Язык разработки | Java |
| Разработка API | iScan API (пакет программного обеспечения для сканирования), Device API (пакет программного обеспечения для управления/конфигурации устройств), стандартный интерфейс Android |
| Инструменты разработки | Eclipse/Android Studio |

Комплектующие для устройства

| | |
|----------------------------|--|
| Стандартные комплектующие | USB-кабель для передачи данных * 1, адаптер питания * 1, литиевая батарея * 1, ремень * 1, шнурок * 1 |
| Опциональные комплектующие | Счетверенная зарядка аккумулятора, зарядное устройство «два в одном» (главное устройство и аккумулятор), Зажим для зарядки, поясная сумка, защитная пленка, защитная чехол |

Информация о данных продуктах или программном обеспечении может быть изменена без предварительного уведомления. Просьба связаться с отделом продаж для получения актуальной информации.



Официальный сайт

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Address: 11 этаж, корпус B1, № 999 ИСТ Гаоланг роуд, город Уси, провинция Цзянсу, Китай.

E-mail: sales@idataglobal.com

Website: www.idataru.ru

95 Аксессуары

К каждому прибору прилагается набор практичных аксессуаров

Кабель USB


Кабель Type-C для USB, длиной 1 м, для поддержания зарядки и передачи данных



CHA-USBC-GNR

Ремешок для ношения на теле

Нательный ремешок прочно удерживает устройство и предохраняет от падения.



MNT-BS-95

Ремешок для рук

Для безопасного ношения устройств на руке, предохраняет от случайного падения.



MNT-HS-GNR

Аккумулятор

4100 mAh, съемная конструкция
6000 mAh, съемная конструкция

Примечание: один аккумулятор идёт в комплекте с устройством, вы можете приобрести запасной



CHA-BTRY-95-4100MA/6000MA

Блок питания


Input voltage 100-240V, output 5V2A. Типы штекеров Китая / Европы / Великобритании / США / Австралии, соответствует стандарту CHA-USBC-GR
вы можете выбрать один из предложенных ниже



CHA-PWAD-GNR-5V2A-CN



CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU



CHA-PWAD-GNR-5V2A-UK



CHA-PWAD-GNR-5V2A-US



CHA-PWAD-GNR-5V2A-AU

95 Дополнительные аксессуары для зарядки

Для улучшения эффективности использования приборов

Нижняя подзарядка

Устройство для подзарядки одного устройства снизу. Порт USB-A, подходит для аксессуара CHA-PWAD-GNR-5V2A-XX



CHA-BTC-95

Аккумулятор

4100 mAh, съемная конструкция

6000 mAh, съемная конструкция

Примечание: один аккумулятор идёт в комплекте с устройством, вы можете приобрести запасной



CHA-BTRY-95-4100MA/6000MA

Док-станция для подзарядки

Для подзарядки одного устройства +

Аккумулятор Поддержка типов штекеров Китая / Европы / Великобритании / США / Австралии

Примечание: вы можете приобрести один из предложенных адаптеров, который вам подходит, как показано на фото снизу.



CHA-CRD1S-95

Подставка для зарядки аккумулятора с 4 слотами

Одновременная зарядка четырёх аккумуляторов. Поддержка типов штекеров Китая / Европы / Великобритании / США / Австралии

Примечание: вы можете приобрести один из предложенных адаптеров, который вам подходит, как показано на фото снизу.



CHA-CRD4S-95

Дополнительные аксессуары для безопасной переноски устройств

Для повышения эффективности и комфортного использования устройств

Сумка для переноски устройств

Для переноски основных устройств и их принадлежностей.

Сумка перекидывается через плечо, а также можно прикрепить к поясу.



MNT-FP-GNR

95 Аксессуары для дополнительной защиты устройств

Защита устройств от внешних повреждений с целью продления их срока службы

Защитная пленка

Защитная пленка для сенсорного экрана. Предохраняет экран от царапин и других повреждений в случае падения и других негативных воздействий.



PRT-PTF-95

Защитный чехол

Защитный чехол предохраняет корпус устройства от повреждения от ударов в случае падения.



PRT-PTC-95

Информация о данных продуктах или программном обеспечении может быть изменена без предварительного уведомления. Просьба связаться с отделом продаж для получения актуальной информации.



Официальный сайт

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Address: 11 этаж, корпус Б1, № 999 ИСТ Гаоланг роуд, город Уси, провинция Цзянсу, Китай.

E-mail: sales@idataglobal.com

Website: www.idataru.ru